

SYSR86 SYSR12

读卡器
安装说明手册
Reader
Install Instructions

V0103



BCard APP

请输入网址或用手机扫描QR Code下载手机安装档与工具说明书。
Please use the URL or QR Code to download Bcard APP and manual.
<http://www.syris.com/app>

玺瑞股份有限公司

SYRIS Technology Corp.

台中市西区台湾大道二段16号12楼
12F, No.16, Sec.2, Taiwan Blvd., West Dist.,
Taichung City 40354, Taiwan
电话TEL : +886-4-2207-8888
传真FAX : +886-4-2207-9999
Email : service@syris.com
Web: <http://www.syris.com>



SYSR86/ SYSR12 规格 / Specification

规格 Spec.	H1NT / HBX1NT
读卡频率 Card Frequency	13.56MHz (多种格式 Multi-Format)
读取范围 Read Card Range	1~5 cm
支持卡片 Card Type	ISO14443A/B、ISO15693 (ICODE) NTAG203、Mifare DESFire、Felica
通讯速率 Baud Rate	19,200 bps (4,800~230,400 bps)
读卡时间 Read Card Time	0.1 秒 / 0.1 second
红外线感应 IR sensor	1 个红外线挥手感应, 距离 0~10cm 可调 1 IR sensor for waving hand, adjustable range 0~10cm
状态指示 Status Indicator	全彩 LED (RGB) / Tricolor LED(RGB)
数据接口 Interface	RS485 and Wiegand (26/32/34/42/66 bits)
输入点 Digital input	最多 3 点(1 个独立无电压输入点+2 个维庚接口, 共享无电压输入点) Up to 3 (1 for non-voltage DI+2 for non-voltage DI share same port with Wiegand)
输出点 Digital output	最多 3 点(1 个继电器 +2 个维庚接口) Up to 3 (1 for Relay +2 for Wiegand)
ID 设定 ID setting	0,001 ~ 9,999
声音输出 Voice output	内置蜂鸣器 / on-board buzzer
操作温度 Operating temperature	-10°C~60°C
储存温度 Storage temperature	-20°C~70°C
电源供应 power	8V~28V DC / 0.5 ~ 2W
尺寸(mm) Size (mm)	86 x 86 x 11.8 mm / 70 x 120 x 11.7 mm

SYSR86/SYSR12 WIRING DIAGRAM

SYSR86/SYSR12 接线图

