

SYSR86 SYSR12

标准型读卡器
安装说明手册
Touch Panel
Card Reader

Install Instructions

V0105



BCard APP

请用输入网址或用手机扫描QR Code下载手机安装档与工具说明书。

Please use the URL or QR Code to download Bcard APP and manual.

<http://www.syris.com/app>

玺瑞股份有限公司

SYRIS Technology Corp.

台中市西区台湾大道二段16号12楼
12F, No. 16, Sec. 2, Taiwan Blvd., West Dist.,
Taichung City 40354, Taiwan
电话TEL : +886-4-2207-8888
传真FAX : +886-4-2207-9999
Email : service@syris.com
Web: <http://www.syris.com>



SYSR86、SYSR12 规格 / Specification

规格 Spec.	L1、LBX1、H1、HBX1		
读卡频率 Card Frequency	L1、LBX1: 125KHz H1、HBX1: 13.56MHz (多种格式 Multi-Format)		
读取范围 Read Card Range	L1、LBX1: 2~8cm ; H1、HBX1: 1~5 cm		
支持卡片 Card Type	L1、LBX1: EM H1、HBX1: ISO14443A/ B、ISO15693 (ICODE) Mifare、NTAG203、Mifare DESFire		
Bluetooth and Xtive 2.45GHz	L1、H1: N/A LBX1、HBX1: Bluetooth 3.0/4.0 and Xtive RFID		
通讯速率 Baud Rate	19,200 bps (4,800~230,400 bps)		
黑白名单人数(选配) Blacklist/Whitelist	32 (Optional)	事件纪录笔数(选配) Capacity of Records	64 (Optional)
读卡时间 Read Card Time	0.1 秒 / 0.1 second		
触屏输入 Keypad	1 键 (电容触屏) / 1 keypad (Capacitive)		
红外线感应 IR sensor	1 个红外线挥手感应, 距离 0~10cm 可调 1 IR sensor for waving hand, adjustable range 0~10cm		
状态指示 Status Indicator	全彩 LED (RGB) / Tricolor LED (RGB)		
数据接口 Interface	RS485 and Wiegand (26/32/34/42/66 bits)		
输入点 Digital input	最多 3 点(1 个独立无电压输入点+2 个维庚接口, 共享无电压输入点) Up to 3 (1 for non-voltage DI+2 for non-voltage DI share same port with Wiegand)		
输出点 Digital output	最多 3 点(1 个继电器 +2 个维庚接口) Up to 3 (1 for Relay +2 for Wiegand)		
ID 设定 ID setting	0,001 ~ 9,999 (Max 65,535)		
声音输出 Voice output	内置蜂鸣器 / on-board buzzer		
操作 / 储存温度 Operating / Storage temperature	Operating -10°C~60°C storage -20°C~70°C		
电源供应 power	8V~28V DC / 0.5 ~ 2W		
尺寸(mm) Size (mm)	86 x 86 x 12 mm / 120 x 70 x 12 mm		

SYSR86/SYSR12 WIRING DIAGRAM

SYSR86/SYSR12 接线图

