

SYTR86 SYTR12

显示型读卡器
安装说明手册

OLED Touch Panel
Reader
Install Instructions

V0101



BCard APP

请用输入网址或用手机扫描QR Code下载手机安装档与工具说明书。

Please use the URL or QR Code to download Bcard APP and manual.

<http://www.syris.com/app>

玺瑞股份有限公司

SYRIS Technology Corp.

台中市西区台湾大道二段16号12楼
12F, No. 16, Sec. 2, Taiwan Blvd., West Dist.,
Taichung City 40354, Taiwan
电话TEL : +886-4-2207-8888
传真FAX : +886-4-2207-9999
Email : service@syris.com
Web: <http://www.syris.com>



SYTR86、SYTR12 规格 / Specification

规格 Spec.	L1、LBX1、H1、HBX1
读卡频率 Card Frequency	L1、LBX1: 125KHz H1、HBX1: 13.56MHz (多种格式 Multi-Format)
读取范围 Read Card Range	L1、LBX1: 2~8cm ; H1、HBX1: 1~5 cm
支持卡片 Card Type	L1、LBX1: EM H1、HBX1: ISO14443A/ B、ISO15693 (ICODE) Mifare、NTAG203、Mifare DESFire
Bluetooth and Xtive 2.45GHz	L1、H1: N/A LBX1、HBX1: Bluetooth 3.0/4.0 and Xtive RFID
通讯速率 Baud Rate	230,400 bps (4,800~230,400 bps)
读卡时间 Read Card Time	0.1 秒 / 0.1 second
触屏输入 Keypad	1 键 (电容触屏) / 1 keypad (Capacitive)
红外线感应 IR sensor	1 个红外线挥手感应, 距离 0~10cm 可调 1 IR sensor for waving hand, adjustable range 0~10cm
状态指示 Status Indicator	全彩 LED (RGB) / Tricolor LED(RGB)
显示屏 Screen	Inch 1.3" OLED 128x64 pixel
数据接口 Interface	RS485 and Wiegand (26/32/34/35/37/42/66 bits)
输入点 Digital input	最多 3 点(1 个独立无电压输入点+2 个维庚接口, 共享 无电压输入点) Up to 3 (1 for non-voltage DI+2 for non-voltage DI share same port with Wiegand)
输出点 Digital output	最多 3 点(1 个继电器 +2 个维庚接口) Up to 3 (1 for Relay +2 for Wiegand)
ID 设定 ID setting	0,001 ~ 9,999 (Max 65,535)
声音输出 Voice output	内置蜂鸣器 / on-board buzzer
操作 / 储存温度 Operating / Storage temperature	Operating -10°C~60°C storage -20°C~70°C
电源供应 power	8V~28V DC / 0.5 ~ 2W
尺寸(mm) Size (mm)	86 x 86 x 12 mm / 120 x 70 x 12 mm

SYTR86/SYTR12 WIRING DIAGRAM

SYTR86/SYTR12 接线图

