

SYRIS ACCESS CONTROL SYSTEM

SYRIS

SYSR86

# 觸控式86讀卡器

手機藍芽開門、精緻智能、完美工藝  
超薄防水設計 (厚度僅11.8mm)

人性化 · 智慧生活 · 揮手感應



## 門禁及RFID解決方案

Multi  
Access Mode



## ■ 產品特色

- 標準86盒尺寸，超薄防水設計
- 手機藍芽門禁，支援遠端授權
- 藍芽開門，可設定通行時間段
- AES加密保護，安全無虞
- 揮手感應 + 觸控感應
- 支援標準高低頻卡片讀取
- 支援Xtivity主動式標籤
- 3色LED狀態指示燈
- 繼電器可接門鈴或廊燈或電鎖
- 支援RS485及維庚通訊接口
- 相容市面絕大多數門禁系統
- 具備多種進出機制及模式。

## ■ 產品規格

規格\主型號	86標準型讀卡機 SYSR86				86標準網路型讀卡機 SYSR86N	
附屬型號	-L1	-LBX1	-H1	-HBX1	-LBX1	-HBX1
讀卡頻率	125KHz		13.56MHz(多種格式)		125KHz	13.56MHz(多種格式)
讀取範圍	2~8cm		1~5cm		2~8cm	1~5cm
支援卡片	EM		ISO14443A/B/ ISO15693/Mifare		EM	ISO14443A/B/ ISO15693/Mifare
藍芽及Xtivity 讀卡機功能	無	有	無	有	有	
乙太網及 無線網功能	無				有	
黑白名單人數	無	500	無	500	500	500
事件紀錄筆數	無	1000	無	1000	1000	1000
讀卡時間	0.1秒					
按鍵輸入	1 鍵(電容觸控)					
紅外線感應	1個紅外線揮手感應，距離0 ~ 10cm最遠，可調					
狀態指示	全彩 LED (RGB)					
觸控狀態指示	全彩 LED (RGB)					
數據接口	RS485，Wiegand (支持26/32/34/42/66 bits格式)					
通訊速率	19,200bps(4,800~230,400bps)					
ID地址設定	0,001 ~ 9,999					
數位輸入點	最多3點(1個獨立無電壓輸入點 + 2個維根接口，共享無電壓輸入點)					
數位輸出點	最多3點(1個Relay + 2個維根接口，共享開集極輸出點)			最多4點(2個Relay + 2個維根接口，共享開集極輸出點)		
聲音輸出	內建蜂鳴器					
操作溫度	-10°C ~ 60°C					
儲存溫度	-20°C ~ 70°C					
電源供應	8V ~ 28V DC / 0.5 ~ 2W			8V ~ 28V DC / 1W ~ 3W		
尺寸(mm)	86 x 86 x 11.8 mm (不含接線)			86 x 86 x 41.6 mm (不含接線)		

※以上為印刷時的產品信息，如有更新不另行通知。

2014年7月 Copyright © 2014 璽瑞股份有限公司

## ■ SYRIS 門禁管理系統架構圖

整合電鎖開關門控制、門鈴開關控制、火警聯動控制、門磁控制功能。

適用於各種不同的場所，並可滿足特殊場所之需求應用，如：

- A. 醫院 - 醫院特定區域、病房有不得接觸物品設備之嚴格要求，可採取非接觸式感應開門，從而避免因多人碰觸同一開關而產生交叉感染之風險。方便、健康、衛生。
- B. 消防通道 - 在消防通道場合設置，可於緊急情況下，在觸發消防信號後，門才能開啓。其消防聯動功能，能夠免去門禁控制器的束縛，在觸發消防信號之後，於第一時間將門處於常開狀態，並發出聲光報警。

