

SYTR86 SYTR12

顯示型讀卡機
安裝說明手冊

V0101



BCard APP

請用輸入網址或用手機掃描QR Code下載手機安裝檔與工具說明書。

<http://www.syris.com/app>

璽瑞股份有限公司

SYRIS Technology Corp.

台中市西區臺灣大道二段16號12樓

電話：+886-4-2207-8888

傳真：+886-4-2207-9999

Email：service@syris.com

Web：<http://www.syris.com>



SYTR86、SYTR12 規格

規格	L1、LBX1、H1、HBX1
讀卡頻率	L1、LBX1：125KHz H1、HBX1：13.56MHz (多種格式)
讀取範圍	L1、LBX1：2~8cm； H1、HBX1：1~5 cm
支援卡片	L1、LBX1：EM H1、HBX1：ISO14443A/ B、ISO15693 (ICODE) Mifare、NTAG203、Mifare DESFire
Bluetooth and Xtive 2.45GHz	L1、H1：N/A LBX1、HBX1：Bluetooth 3.0/4.0 and Xtive RFID
通訊速率	230,400 bps (4,800~230,400 bps)
讀卡時間	0.1 秒
觸控輸入	1 鍵 (電容觸控)
紅外線感應	1 個紅外線揮手感應，距離 0~10cm 可調
狀態指示	全彩 LED (RGB)
螢幕	Inch 1.3" OLED 128x64 pixel
資料介面	RS485 and Wiegand (26/32/34/35/37/42/66 bits)
輸入點	最多 3 點(1 個獨立無電壓輸入點+2 個維根介面，共用無電壓輸入點)
輸出點	最多 3 點(1 個繼電器 +2 個維根介面)
ID 設定	0,001 ~ 9,999 (Max 65,535)
聲音輸出 Voice output	內建蜂鳴器
操作溫度	-10°C~60°C
儲存溫度	-20°C~70°C
電源供應 power	8V~28V DC / 0.5 ~ 2W
尺寸(mm) Size (mm)	86 x 86 x 12 mm / 120 x 70 x 12 mm

SYTR86/SYTR12 WIRING DIAGRAM

SYTR86/SYTR12 接線圖

