

SYRDS1

標準型讀卡器 安裝說明手冊

Standard
Card Reader
Install Instructions

V0101



請用輸入網址或用手機掃描QR Code下載手機工具程式與工具說明書。
Please use the URL or QR Code to download Tools and manual.
<http://www.syris.com/app>

SYRIS 璽瑞股份有限公司
SYRIS TECHNOLOGY CORP.

台中市西區臺灣大道二段16號12樓
12F, No.16, Sec. 2, Taiwan Blvd., West Dist.,
Taichung City 40354, Taiwan
電話TEL : +886-4-2207-8888
傳真FAX : +886-4-2207-9999
E-Mail : service@syris.com
Web : <http://www.syris.com/app>



SYRDS1

規格 / Specification

規格 Spec.		L1	LBX1	LH1	LHX1	H1	HBX1
讀卡頻率 Card Frequency	125 K	✓	✓	✓	✓		
	13.56 MHz			✓	✓	✓	✓
	2.45 GHz		✓		✓		✓
藍芽 Bluetooth(3.04.0)		✓					✓
支持卡片 Card Type	EM			EM / ISO14443A / B ISO15693 / Mifare NTAG203 / DESFire	ISO14443A / B ISO15693 / Mifare NTAG203 / DESFire		
SYRIS 2.45G TAG			✓		✓		✓
讀取範圍 Read Card Range	2~8 cm				1~5 cm		
通訊速率 Baud Rate	19,200 bps(4,800~230,400 bps)						
黑白名單人數(選配) Blacklist / Whitelist	32 (Optional)	事件記錄筆數(選配) Capacity of Records				64 (Optional)	
讀卡時間 Read Card Time	0.1秒 / 0.1 second						
狀態指示 Status Indicator	1 LED						
數據接口 Interface	RS485 and Wiegand (26/32/34/42/66 bits)						
輸入點 Digital input	最多3點(1個獨立無電壓輸入點+2個維庚接口, 共享無電壓輸入點) Up to 3 (1 for non-voltage DI+2 for non-voltage DI share same port with Wiegand)						
輸出點 Digital output	最多3點(1個繼電器+2個維庚接口) Up to 3(1 for Relay +2 for Wiegand)						
ID 設定 ID setting	0001 ~9,999(Max 65,535)						
聲音輸出 ID setting	內置蜂鳴器 / on-board buzzer						
操作/儲存溫度 Operating temperature Storage temperature	Operating -10°C~60°C Storage -20°C~70°C						
電源供應 Power	8V~28V DC / 0.5~2W						
尺寸 (mm) Size (mm)	75W x 115H x 16D mm						

SYRDS1 WIRING DIAGRAM

SYRDS1 接線圖

